

## PortSecurity

Comand	Mode	Descrizione
switchport port-security	I	Abilita port security sull'interfaccia
switchport port-security maximum <number>	I	Definisce quanti MAC possono essere utilizzati come sorgenti connessi alla porta
Switchport port-security violation <protect   restrict   shutdown>	I	Definisce l'azione da intraprendere in caso di violazione
switchport port-security mac-address <mac-address>	I	Definisco manualmente un mac-address autorizzato a connettersi alla porta.
switchport port-security mac-address sticky	I	Il primo, o i primi n devices che si connettono alla porta da quando il comando è implementato, vengono inseriti nella tabella dei device autorizzati
show port-security interface <interface>	P	Verifico lo stato della porta
no port-security mac-address sticky <mac>	I	Rimuovo l'indirizzo mac memorizzato nella configurazione. Necessario se voglio cambiare il device.